

# U240A

DMX CONTROLLER



## 製品特徴

最大192chコントロール可能な小型DMX照明コントローラー  
8フェーダーのページ切替で16chまでの灯体を12台まで同時操作  
6チェイス 30バンク  
PAN/TILTを2つのホイールに当て込み可能  
USBメモリーにショーの記憶可能

## 製品情報

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 製品型番    | SO-1350                  |
| 入力電圧    | DC9-12V 1000mA           |
| オーディオ入力 | 内蔵マイクまたはライン入力、100mv-1vpp |
| 信号プラグ   | 3pinオス/メスXLR             |
| MIDI入力  | 5pinマルチソケット              |
| 寸法      | 527×192×87 (mm)          |
| 重量      | 2.65kg                   |