

U240A

DMX CONTROLLER



製品特徴

最大192chコントロール可能な小型DMX照明コントローラー
8フェーダーのページ切替で16chまでの灯体を12台まで同時操作
6チェイス 30バンク
PAN/TILTを2つのホイールに当て込み可能
USBメモリーにショーの記憶可能

製品情報

| | |
|---------|--------------------------|
| 製品型番 | SO-1350 |
| 入力電圧 | DC9-12V 1000mA |
| オーディオ入力 | 内蔵マイクまたはライン入力、100mv-1vpp |
| 信号プラグ | 3pinオス/メスXLR |
| MIDI入力 | 5pinマルチソケット |
| 寸法 | 527×192×87 (mm) |
| 重量 | 2.65kg |